

<b>Místnost č.:</b>	117
---------------------	-----

<b>Rídící systém:</b>	ano
-----------------------	-----

### Nároky na profesi slaboproud

Číslo	Koncový prvek	LAN	Tel. Linka	STA	umístění
EP1	Elektrické plátno				v podhledovém prostoru
DP1	Datový projektor	1x dvojzásuvka RJ45			v podhledovém prostoru
RA1	Rack	1x dvojzásuvka RJ45			na stěně
RA1	Rack	1x dvojzásuvka RJ45			na stěně

#### Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud:

**LAN**                      počet nárokovaných zásuvek LAN  
**Tel .linka**                počet nárokovaných zásuvek Tel. Linky  
**STA**                        počet nárokovaných zásuvek STA

Místnost č.: 117

Řídicí systém: ano

**Nároky na profesi silnoproud**

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač	Poznámka
EP1	Elektrické plátno	CYKY 5Cx1,5			vývod 1,5m	v podhledovém prostoru					u RA1: vývod 1,5m z KO100
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			dvojzásuvka 230VAC	v podhledovém prostoru					u RA1: vývod 1,5m z KO100
RA1	Rack	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	2000	AV	C		
RA1	Rack	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	dle zařízení	AV	C		

**Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:**

<b>kabel</b>	typ kabelu nárokovaného přívodu
<b>přes vypínač</b>	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
<b>tlačítko</b>	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
<b>zakončení</b>	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>umístění</b>	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
<b>Příkon [W]</b>	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
<b>Fáze</b>	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
<b>Jistič</b>	vypínací charakteristika jističe
<b>Stykač</b>	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

Místnost č.: 117

Číslo kab. trasy	Od		Do		Ø chráničky	Počet	Poznámka
	Číslo	Koncový prvek	Číslo	Koncový prvek			
TR1	RA1	Rack	DP1	datový projektor	40	1	u projektoru trasa zatažena do držáku datového projektoru
TR2	RA1	Rack	RE1	reproduktor	16	1	u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem
TR3	RA1	Rack	RE2	reproduktor	16	1	u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem