

Místnost č.: 116

Rídící systém: ano

Nároky na profesi slaboproud

Číslo	Koncový prvek	LAN	Tel. Linka	STA	umístění
EP1	Elektrické plátno				v podhledovém prostoru
DP1	Datový projektor	1x dvojzásuvka RJ45			v podhledovém prostoru
RA1	Rack	1x dvojzásuvka RJ45			na stěně
RA1	Rack	1x dvojzásuvka RJ45			na stěně

Legenda tabulky nároků na profesi slaboproud:

LAN počet nárokovaných zásuvek LAN
Tel .linka počet nárokovaných zásuvek Tel. Linky
STA počet nárokovaných zásuvek STA

Místnost č.: 116

Řídicí systém: ano

Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač	Poznámka
EP1	Elektrické plátno	CYKY 5Cx1,5			vývod 1,5m	v podhledovém prostoru					u RA1: vývod 1,5m z KO100
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			dvojzásuvka 230VAC	v podhledovém prostoru					u RA1: vývod 1,5m z KO100
RA1	Rack	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	2000	AV	C		
RA1	Rack	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	dle zařízení	AV	C		

Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:

kabel	typ kabelu nárokovaného přívodu
přes vypínač	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
tlačítko	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
zakončení	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
umístění	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
Příkon [W]	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
Fáze	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
Jistič	vypínací charakteristika jističe
Stykač	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač

Místnost č.: 116

Číslo kab. trasy	Od		Do		Ø chráničky	Počet	Poznámka
	Číslo	Koncový prvek	Číslo	Koncový prvek			
TR1	RA1	Rack	DP1	datový projektor	40	1	u projektoru trasa zatažena do držáku datového projektoru
TR2	RA1	Rack	RE1	reproduktor	16	1	u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem
TR3	RA1	Rack	RE2	reproduktor	16	1	u reproduktoru trasa zakončena v krabici KU68 s víčkem