






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 931		
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová											
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana											
Vypracoval	Romana Chládková											
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno											
Stavba	Stavební a interiérové úpravy posluchárny P106							Stupeň	JP			
Část								D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody	Datum	01/2015		
									Formát	2x A4		
									Zak. č.	3233		
Název výkresu	Kabelová listina							Č. výkresu	106			
									Revize	00		

celkem			0,00										
ΔU = 3 %													
kód zařízení equip. code	název zařízení equipment name	č.místnosti room No. location	Pn [kW]	Un [V]	In [A]	rozdavěč/pole switchboard	typ.sch. type schema	FU, QF, FA	č.kabelu cable No.	kabel cable l [m]	typ kabelu cable type	ovládání control	
SEZNAM VÝVODŮ P106													
	ROZVADĚČE 1NP												
RB05/RP07	vývod pro rozv. MaR	1047	2,50	400	3,8	RB05	B	10	WL-RB05/RP07	10	CYKY-J 5x2,5		
RB05/KJ1	vývod pro konde. jednotku	venkovní prostor		400	0	RB05	B	16	WL-RB05/KJ1	25	CYKY-J 5x2,5		
RB05/V1	vývod pro čerpadlo VZT	1047	0,14	230	1	RB05	C	6	WL-RB05/V1	25	CYKY-J 3x1,5		
RB05/V	vývod nezálohované napájení zdroje 24V	1047	0,10	230	0,7	RB05	B	10	WL-RB05/V	5	CYKY-J 3x1,5		
	ROZVADĚČE 2NP												
R21/R.P3a	přívod		10,00	400	16,1	R21	B	25	WL-R21/R.P3a		CYKY-J 5x10		
R.P3a/S1	osvětlení	m.č.2003	0,58	230	4	R.P3a	B	10	WL-R.P3a/S1		CYKY-J 3x1,5		
R.P3a/S2	osvětlení	m.č.2003	1,00	230	6,8	R.P3a	B	10	WL-R.P3a/S2		CYKY-J 3x1,5		
R.P3a/Ž1	žaluzie	m.č.2003	0,50	230	3,4	R.P3a	B	10	WL-R.P3a/Ž1		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Ž2	žaluzie	m.č.2003		230		R.P3a	B		WL-R.P3a/Ž2		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Ž3	žaluzie	m.č.2003		230		R.P3a	B		WL-R.P3a/Ž3		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Ž4	žaluzie	m.č.2003		230		R.P3a	B		WL-R.P3a/Ž4		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Z1	zásuvky PC	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z1		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z2	zásuvky PC	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z2		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z3	zásuvky PC	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z3		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z4	zásuvky PC	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z4		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z5	zásuvky PC	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z5		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z6	zásuvka plátno	m.č.2003	0,50	230	3,4	R.P3a	B	6	WL-R.P3a/Z6		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Z7	zásuvka TV	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z7		CYKY-J 3x2,5		
R.P3a/Z8	zásuvka katedra	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z8		CYKY-J 3x2,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Z9	zásuvka katedra	m.č.2003	2,00	230	13,6	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z9		CYKY-J 3x2,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/Z10	zásuvka projektor	m.č.2003	1,00	230	6,8	R.P3a	B	16	WL-R.P3a/Z10		CYKY-J 3x2,5	ovl. CRESTRON	
R.P3a/V1	vývod v katedře mot.žaluz.	m.č.2003	0,50	230	3,4	R.P3a	B	10	WL-R.P3a/V1		CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON	