**NÁZEV ZAŘÍZENÍ:** 37.451.EL.45/MT5 37.456.EL.46/MT12

**Vnitřní AD**, POZ, D32/P

U kažďých dveří požadujeme samostatný přívod CYKY 3C x 1,5, 1 x 230V/50Hz, jednofázový samostatný jistič 6A. Přívod je veden vždy na pravou stranu při příčkovém otvoru při pohledu na krytí dle pohledů (pravá strana při pohledu na krytí do prostoru umístění čtyřdeky + 50mm). Požadovaná volná délka kabelu je 2m. Pokud dveře budou napojeny na systém EPS, požadujeme dvoulinkovou kabeláž do stejného místa jako je hlavní přívod. Stejně tak případné RFID čtečky karet apod. Přesnou polohu nechat od těsného perlení volné kabely v délce 5m.

Ovládací panel je standardně umístěn v krytu pohonu. Pokud by byl požadavek na jiné umístění, potom požadujeme kabelovou trasu (elektroinstalační hadice Ø 26 - 32mm) z prostoru umístění hlavního přívodu (pravá strana při pohledu na krytí do prostoru umístění ovládacího panelu. Na konci kabelové trasy bude zrealizována el. krabice KU 68. Výška cca 1500 mm od podlahy (případně dle vašeho požadavku)

POHLED NA DVEŘE Z OPER. SÁLU




**NÁZEV ZAŘÍZENÍ:**

**HERMETICKÉ AD s Rw=32dB**, POZ, D33, D38

U kažďých dveří požadujeme samostatný přívod CYKY 3C x 1,5, 1 x 230V/50Hz, jednofázový samostatný jistič 15A. Přívod je veden vždy na pravou stranu při příčkovém otvoru při pohledu na krytí dle pohledů (pravá strana při pohledu na krytí do prostoru umístění ovládacího panelu. Na konci kabelové trasy bude zrealizována el. krabice KU 68. Výška cca 1500 mm od podlahy (případně dle vašeho požadavku)

Ovládací panel je standardně umístěn v krytu pohonu. Pokud by byl požadavek na jiné umístění, potom požadujeme kabelovou trasu (elektroinstalační hadice Ø 26 - 32mm) z prostoru umístění hlavního přívodu (pravá strana při pohledu na krytí do prostoru umístění ovládacího panelu. Na konci kabelové trasy bude zrealizována el. krabice KU 68. Výška cca 1500 mm od podlahy (případně dle vašeho požadavku)

POHLED NA DVEŘE Z CHODBY








A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
2x2xPUPS
4xPUPS
3x
2x2UPS
4xUPS
3x+PE
5x+PE
4x4UPS
2x4UPS
dojmění
dojmění
dojmění