






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ BORKEHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 931	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová										
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana										
Vypracoval	Romana Chládková										
Investor	MU ESF, Lipová 41a Brno										
Stavba	Stavební a interiérové úpravy posluchárny P102					Stupeň	JP				
						Datum	01/2015				
						Formát	3x A4				
						Zak. č.	3233				
Část	D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody					Měřítko	-				
Název výkresu	Kabelová listina					Č. výkresu	Revize				
						107	00				

celkem			0,00										
ΔU = 3 %													
kód zařízení	název zařízení	č.místnosti	Pn	Un	In	rozvaděč/pole	typ.sch.	FU,	č.kabelu	kabel	typ kabelu	ovládání	
equip. code													equipment name
SEZNAM VÝVODŮ P102													
		ROZVADĚČE 1NP											
	RM15/RM15A	přívod	1006	27,00	400	41,1	RM15	B	63	WL-RM15/RM15A	15	CYKY-J 5x16	
	RM15A/RB06	vývod pro rozv. MaR	1006	9,00	400	13,7	RM15A	B	16	WL-RM15A/RB06	10	CYKY-J 5x2,5	
	RM15A/KJ1	vývod pro konde. jednotku	venkovní prostor	6,00	400	9,2	RM15A	C	16	WL-RM15A/KJ1	25	CYKY-J 5x2,5	
	RM15A/KJ2	vývod pro konde. jednotku	venkovní prostor	6,00	400	9,2	RM15A	C	16	WL-RM15A/KJ2	25	CYKY-J 5x2,5	
	RM15A/KJ3	vývod pro konde. jednotku	venkovní prostor	6,00	400	9,2	RM15A	C	16	WL-RM15A/KJ3	25	CYKY-J 5x2,5	
	RM15A/V1	vývod nezálohované napájení zdroje 24V	1006	0,10	230	0,7	RM15A	B	10	WL-RM15A/V1	15	CYKY-J 3x1,5	
		ROZVADĚČE 2NP											
	R22/R.P2a	přívod		10,00	400	16,1	R22	B	25	WL-R22/R.P2a		CYKY-J 5x10	
	R.P2a/S1	osvětlení	m.č.2002	0,58	230	4	R.P2a	B	10	WL-R.P2a/S1	15	CYKY-J 3x1,5	
	R.P2a/S2	osvětlení	m.č.2002	1,00	230	6,8	R.P2a	B	10	WL-R.P2a/S2	30	CYKY-J 3x1,5	
	R.P2a/Ž1	žaluzie	m.č.2002	0,50	230	3,4	R.P2a	B	10	WL-R.P2a/Ž1	15	CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON
	R.P2a/Ž2	žaluzie	m.č.2002		230		R.P2a	B		WL-R.P2a/Ž2	15	CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON
	R.P2a/Ž3	žaluzie	m.č.2002		230		R.P2a	B		WL-R.P2a/Ž3	20	CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON
	R.P2a/Ž4	žaluzie	m.č.2002		230		R.P2a	B		WL-R.P2a/Ž4	25	CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON
	R.P2a/Z1	zásuvky PC	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z1	10	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z2	zásuvky PC	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z2	15	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z3	zásuvky PC	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z3	20	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z4	zásuvky PC	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z4	25	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z5	zásuvky PC	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z5	30	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z6	zásuvka plátno	m.č.2002	0,50	230	3,4	R.P2a	B	6	WL-R.P2a/Z6	10	CYKY-J 5x1,5	ovl. CRESTRON
	R.P2a/Z7	zásuvka TV	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z7	10	CYKY-J 3x2,5	
	R.P2a/Z8	zásuvka katedra	m.č.2002	2,00	230	13,6	R.P2a	B	16	WL-R.P2a/Z8	10	CYKY-J 3x2,5	ovl. CRESTRON

[illegible]